

A/A	Όνομα καναλιού	TV/radio	encryption	Τροχιακή θέση	Συχνότητα εκπομπής (MHz)	Πολωση	bit rate Mbps	SR	FEC	SID
1	Kanali Voulis	TV	-							9
2	ERT1	TV	BISS							10
3	ERT2	TV	BISS							20
4	ERT3	TV	-							35
5	ERT1 HD	HD TV	BISS							40
6	ERA1 (proto)	radio	-							11
7	Kosmos (Kosmos)	radio	-	39 EAST	12224	H	19,9	13381	3/4	12
8	ERA3 (Trito)	radio	-							21
9	ERA2 (Deftero 103,7)	radio	-							22
10	ERA2 (DefteroLaika)	radio	-							23
11	ERA Sport	radio	-							31
12	ERA Voice of Greece	radio	-							32
13	ERA Zeppelin	radio	-							33
14	ERA Kosmos Jazz	radio	-							34
1	ERT2 HD	HD TV	BISS							1
2	ERT3 HD	HD TV	BISS							2
3	ERT News	TV	-							3
4	RIK Sat	TV	-	39 EAST	12241	H	19,9	13381	3/4	4
5	TV5 Monde Europe	TV	-							5
6	BBC World News	TV	-							6
7	ERT1	TV	BISS							7
1	ALPHA HD	HD TV	BISS							1100
2	SKAI HD	HD TV	BISS	39 EAST	12338	H	22,4	11568	2/3	1200
3	ANT1 HD	HD TV	BISS							1300
4	Open Beyond TV HD	HD TV	BISS							1400
5	STAR HD	HD TV	BISS							1500
6	MEGA HD	HD TV	BISS	39 EAST	12352	H	22,4	11568	2/3	1600
7	M.TV HD	HD TV	BISS							1700
1	ALPHA	TV	BISS							3100
2	SKAI	TV	BISS							3200
3	ANT1	TV	BISS							3300
4	Open Beyond TV	TV	BISS	39 EAST	12414	H	22,4	11568	2/3	3400
5	STAR	TV	BISS							3500
6	MEGA	TV	BISS							3600
7	M.TV	TV	BISS							3700

Για τη διαμόρφωση εξόδου RF σε ξενοδοχεία, είναι προτιμότερη η διαμόρφωση DVB-C με 256QAM. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε DVB-T, το COFDM με 1/32, 64QAM & 7/8 είναι η καλύτερη επιλογή.

Για τη διαμόρφωση εξόδου σε Gap Fillers, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξής ρυθμίσεις:

EPT:	guard interval	1/4
	QAM	64QAM
	Code Rate	2/3

Digea:	guard interval	1/4
	QAM	64QAM
	Code Rate	3/4